

1. Unifi MAC ACL WiFi

Deze handleiding legt uit hoe je een systeem die via WiFi is aangesloten in het juiste vlan plaatst. Dit is handig voor als het betreffende systeem in gast in een ander netwerk terecht komt of niet mag verbinden.

Stap 1: MAC zoeken in radius

CLIENTS

Kopier het MAC adres van het systeem.

Settings -> Services -> Radius

Controleer of het MAC adres al in de lijst staat. (**MAC moet als volgt uitzien 11AA22BB33CC Altijd HOOFDLETTERS en geen tekens**)

Als je het MAC adres vind ga naar **STAP 2A** anders naar **STAP 2B**

Stap 2A: MAC instellingen controleren

Klik op edit bij betreffende MAC adres en controleer de instellingen met hieronder.

Gebruiker: 11AA22BB33CC (Altijd HOOFDLETTERS en geen tekens)

Wachtwoord: gelijk aan gebruiker

Vlan ID: ... (geef hier Vlan ID op of leeg laten als Vlan 1 gebruikt moet worden)

Tunnel Type: 13 - (VLAN)

Tunnel Medium: 6 - (802)

Sla stap 2B over.

Stap 2B: nieuwe gebruiker aanmaken in de radius

Klik op **CREATE NEW USER** en vul de juiste gegevens in.

Gebruiker: 11AA22BB33CC (Altijd HOOFDLETTERS en geen tekens)

Wachtwoord: gelijk aan gebruiker

Vlan ID: ... (geef hier Vlan ID op of leeg laten als Vlan 1 gebruikt moet worden)

Tunnel Type: 13 - (VLAN)

Tunnel Medium: 6 - (802)

Het systeem kan nu in het juiste netwerk geplaatst worden.

Let op eerst de provisioning laten afronden van de USG.

Stap 3: Opnieuw verbinden met netwerk

Laat de klant de WiFi uitzetten of laat het systeem herstarten.

Ga naar Insight

Zoek het MAC adres

Klik op forget

Let op eerst de provisioning laten afronden.

Systeem mag weer verbinden met WiFi of aanzetten.

Als het apparaat eerder verbonden is geweest met het netwerk:

Zet de wifi uit op dit apparaat en Klik in Unifi op "Forget" bij clients

Controleer of het Mac-adres juist is toegevoegd aan de hand van de vorige stappen

Log in in de accesspoints en voer het volgende commando uit: clear arp

Controleer of er momenteel geen apparaten bezig zijn met provisionen in unifi, als ze wel bezig zijn, wacht tot ze klaar zijn)

Maak met het apparaat weer verbinding met de Wifi, deze komt nu in het juiste netwerk

Laatst bijgewerkt: 03-07-2025 14:09